スマートクロノの設定と操作方法



App Storeから「FDS Smart Chrono」をインストールします。

※ iPadのみ

检索		
15CMK		
FDS	FDS Smart Chrono	
	FDS-Timing Sarl	
	アップデート	Ć
	क्षेत्रकेके 4+	
	評価件数不十分 年齢	
AND BART Date	100 100 <td></td>	
	Fills Control and	11 Start 😁 🕴 Turname
Mar Comparison Instance or man comparison than a country Marcol Comparison Country of Address and Address of Comparison	Koltan Torrestant Torrestant Torrestant	inter1 C
supported foreignetikers tota supported assessments tota programmer into how was	Compared bin Compared bin Compared bin	Finish C
151 Martinge understand	Description Results & Kreas	Mar J Fran Per Bit Same
O mp	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A Description
k.		P O Competiers Maria
iPad "Smart Chrono" timing profession requirements for	is an intuitive app designed by sports nals to manage your timing and results r any Start-Finish Events. さらに表示	FDS-Timing Sarl デベロッパ
□ iPad "Smart Chrono" timing profession requirements for 評価とレビュ このAppは、概要	is an intuitive app designed by sports nals to manage your timing and results r any Start-Finish Events. さらに表示 ー を表示するには評価件数やレビュー件数が不十	FDS-Timing Sarl デベロッパ 分です。
 iPad "Smart Chrono" timing profession requirements for 評価とレビュ このAppは、概要 タップして評価: 	is an intuitive app designed by sports nals to manage your timing and results r any Start-Finish Events. さらに表示 を表示するには評価件数やレビュー件数が不十 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 泣 ビレビ…を書く	FDS-Timing Sarl デベロッパ 分です。 ② App…一ト





新規の計測を設定する



「スタート - フィニッシュ」を選択

16:24 12月5	e=(土)		, 11 奈 26% 💽
		Smart Chrono	
	A		FDS TIMING SOLUTIONS
			V 3.1.1
122	New Competition Create a new compet	ition from scratch	>
her.	Open Competition Open or delete an exi	sting competition	>
2	Imported Compet All imported competit	!!! No active subscription !!! Previous race data will	
5	Competitor DataB Local Database of com Edit, add and manage	Continue ?	
ŶĮţ	Settings Sound & Alarms Sign In & subscriptions	YES NO	>
í	Help Help by topics Tutorials		>

16:24 12月5日(土) Cancel		Event	Details			nll रू 26% ार- Next
+	Competition N Sport Date & Time	lame	SmartChrono Rad - 2020/12/05 16:24	ce	V V	LOCKED
Location Optional	City State	Countr	ry	×		
Organizer Optional	Name Street 1 Street 2 Zip State Url	City Countr	Ŋ.	¥.		
Notes Optional						
						()

前のレースデータをクリアします。

無料ライセンスの製品は 大会名などの設定は出来ませんが計測には問題ありません

[∖] 「Next」

25 12月5日(土)				奈 26%
Cancel	Timing Parameters			Nex
Number of Intermediates		LOCKED	Nene	
Number of Internediates		LOCKED	None	
Results format			hh:mm:ss.ddd	
Results holding time (max 20	sec)		5	
Time precision		LOCKED	1/1'000	
Net time		LOCKED		
CATEGORIES				
Use Categories				
TIMES IDENTIFICATION				
Start gate Indentification			Bib Auto Inc	0
Finish gate Indentification			In running seq	uence
SPEED				
Speed On/Off			LOCKED	
	Manual Start List			
	Bib Auto Inc			

スタート時のBIBの設定方法

- ・手動設定 ・スタートリストより ・1から連番で

3:25 12月5日(土)			হ 26% 📭
Cancel	Timing Parameters		Next
Number of Intermediates	LOCKED	None	v
Results format		hh:mm:ss.ddd	v
Results holding time (max 20s	ec)	5	v
Time precision	LOCKED	1/1'000	
Net time	LOCKED		
CATEGORIES			
Use Categories			
TIMES IDENTIFICATION			
Start gate Indentification		Bib Auto Inc	v
Finish gate Indentification		In running sequ	ence 🔍
SPEED			
Speed On /Off		LOCKED	
speed On/On		LOCKED	
			Done
lp	running sequence		
	running sequence		

- フィニッシュ時のBIBの設定方法
- ¹ 設定後「Next」
- ・手動設定 ・スタートした順番

16:25 12月5日(土)			. ∎ ? 26	% 🚺
Cancel	TBox Settings		N	ext
TURN ON IF FDS-TBOX CONNE	CTION IS REQUESTED			
Use TBox for timing				C
FDS-TBOX LIST				
1: FDS-TBOX	Pswd :	10	- 00007	:=
+ Add a New TBox		Те	est Connect	ion
FUNCTIONS MAPPING				
Start Gate	Lock Time : 3.00	TBox 1 - Ir	nput 1	w.
Inter 1 Gate		None		Ŧ
Inter 2 Gate		None		<u>*</u>
Finish Gate	Lock Time : 0.10	TBox 1 - Ir	nput 4	
FDS LED DISPLAY (MLED) OR TAGHEUER COMPATIBLE M	ODULES			
Display connected to		ТВо	x 1 - RS232	*
Display Intensity		100 %		F
Line 1	None	8 digits		F
Line 2	None	8 digits		F
Line 3	None	8 digits	(-) -	F)
Line 4	None	8 digits		F
			Test Disp	lay
				U

16:25 12月5日(土)			···II 🗢 26% 💽
Cancel	TBox Settings		Next
TURN ON IF FDS-TBOX CO	ONNECTION IS REQUESTED		
Use TBox for timing			
FDS-TBOX LIST			
1: FDS-TBOX	Pswd :	10 -	00007 :=
+ Add a New TBox		Tes	t Connection
FUNCTIONS MAPPING			
Start Gate	Lock Time : 3.00	TBox 1 - In	put 1 🔍
Inter 1 Gate		None	v
Inter 2 Gate		None	v
Finish Gate	Lock Time : 0.10	TBox 1 - In	put 2 👘
FDS LED DISPLAY (MLED) OR TAGHEUER COMPATIE Display connected to	LE MODULES	TBox	1 - RS232 🔻
Display Intensity		100 %	- +
Line 1	None v	8 digits	- +
Line 2	None	8 diaits	- +
	TBox 1 - Input 2		

スタート信号を受けるタイマーのポート番号

フィニッシュ信号を受けるタイマーのポート番号

^Ⅰ設定後「Next」



計測を開始する



計測を開始する



16:34 12月5日(土)		ill 奈 27% 👀
Quit	SmartChrono Race	Results
n°1 - Competitor Unknow	ⁿ 7.2	TBOX 10-00007 📖 奈
Bib Auto Inc	x :	Start 🕞
In running sequence	iown X :⊞B// 00:00:07.2	Finish 😁
On Start Start In	ter 1 Inter 2	Finish
Competitors Start List		슈 噚 🛈

16.35 12月5日(土)				21/10 000	
Quit	SmartChrono Rac	e	F	esults	
n°1 - Competitor Unkn	own Rank #1		TBOX 10-00007 [■ 🗢	
	14.160				
Bib Auto Inc				_	
2 -	× :		Start	G	
In running sequence					
	× :		Finish	œ	
On Start			6	\geq	
Start	Inter 1	Inter 2	Finish		
Competitors Start Lis	t		슈 🗊	1	

- フィニッシュ信号が入るとRUNタイムが計算される